

设置码名称	设置码（制成DM码有效）	16进制ASCII
开启识读	@START	405354415254
停止识读	@STOP	4053544F50
开启解码成功提示音	DCVOTOK1	4443564F544F4B31
关闭解码成功提示音	DCVOTOK0	4443564F544F4B30
低频	DCLOVFRG	44434C4F56465247
中频	DCMIVFRG	44434D4956465247
高频	DCHIVFRG	4443484956465247
扫码成功持续时间（短）	DCVOTI40	4443564F54493430
扫码成功持续时间（中）	DCVOTI80	4443564F54493830
扫码成功持续时间（高）	DCVOT120	4443564F54313230
开启解码成功LED提示	DCOKLED1	44434F4B4C454431
关闭解码成功LED提示	DCOKLED0	44434F4B4C454430
关闭开机提示音	STARTUP0	5354415254555030
解码失败提示音开启	DECERRO1	4445434552524F31
解码失败提示音关闭	DECERRO0	4445434552524F30
HID输出延时1ms	HIDDELY0	48494444454C5930
HID输出延时3ms	HIDDELY1	48494444454C5931
HID输出延时5ms	HIDDELY2	48494444454C5932
HID输出延时10ms	HIDDELY3	48494444454C5933
HID输出延时15ms	HIDDELY4	48494444454C5934
HID输出延时20ms	HIDDELY5	48494444454C5935
HID输出延时40ms	HIDDELY6	48494444454C5936
波特率1200	BAUDSET0	4241554453455430
波特率2400	BAUDSET1	4241554453455431
波特率4800	BAUDSET2	4241554453455432
波特率9600	BAUDSET3	4241554453455433
波特率14400	BAUDSET4	4241554453455434
波特率19200	BAUDSET5	4241554453455435
波特率38400	BAUDSET6	4241554453455436
波特率57600	BAUDSET7	4241554453455437
波特率115200	BAUDSET8	4241554453455438
不使用数传打包协议	PACKDAT0	5041434B44415430
使用数传打包协议1	PACKDAT1	5041434B44415431
使用数传打包协议2	PACKDAT2	5041434B44415432
控制配置不用协议传输	DATAPR00	4441544150523030
控制配置用协议传输	DATAPR01	4441544150523031
美国英语	KBDSET00	4B42445345543030
比利时(荷兰语)	KBDSET01	4B42445345543031
巴西(葡萄牙语)	KBDSET02	4B42445345543032
加拿大(法语)	KBDSET03	4B42445345543033
芬兰	KBDSET04	4B42445345543034
捷克	KBDSET05	4B42445345543035
丹麦	KBDSET06	4B42445345543036
德国/奥地利(德语)	KBDSET07	4B42445345543037
法国	KBDSET08	4B42445345543038
希腊	KBDSET09	4B42445345543039
匈牙利	KBDSET10	4B42445345543130
以色列(阿拉伯语)	KBDSET11	4B42445345543131
意大利	KBDSET12	4B42445345543132
拉丁美洲/南美洲(西班牙语)	KBDSET13	4B42445345543133
荷兰	KBDSET14	4B42445345543134
波兰	KBDSET15	4B42445345543135
挪威	KBDSET16	4B42445345543136
葡萄牙	KBDSET17	4B42445345543137
罗马尼亚	KBDSET18	4B42445345543138
西班牙	KBDSET19	4B42445345543139

瑞典	KBDSET20	4B42445345543230
瑞士(德语)	KBDSET21	4B42445345543231
瑞士(法语)	KBDSET22	4B42445345543232
土耳其	KBDSET23	4B42445345543233
英国	KBDSET24	4B42445345543234
日本	KBDSET25	4B42445345543235
斯洛伐克	KBDSET26	4B42445345543236
俄罗斯	KBDSET27	4B42445345543237
越南	KBDSET28	4B42445345543238
泰国	KBDSET29	4B42445345543239
马来西亚	KBDSET30	4B42445345543330
无校验	CHEKDAT0	4348454B44415430
偶校验	CHEKDAT1	4348454B44415431
奇校验	CHEKDAT2	4348454B44415432
7个数据位	DATABIT7	4441544142495437
8个数据位	DATABIT8	4441544142495438
一个停止位	STOPBIT0	53544F5042495430
两个停止位	STOPBIT1	53544F5042495431
不锁定caps键	LOCKCAP0	4C4F434B43415030
锁定caps键	LOCKCAP1	4C4F434B43415031
原码输出	CHAROUT0	434841524F555430
小写输出	CHAROUT1	434841524F555431
大写输出	CHAROUT2	434841524F555432
条码文本自动编码	CODEMOD0	434F44454D4F4430
条码文本UTF-8编码	CODEMOD1	434F44454D4F4431
条码文本GBK编码	CODEMOD2	434F44454D4F4432
条码文本SHFIT-JIS编码	CODEMOD3	434F44454D4F4433
条码文本BIG-5编码	CODEMOD4	434F44454D4F4434
HID允许中文解析	CHINEAN1	4348494E45414E31
HID禁止中文解析	CHINEAN0	4348494E45414E30
HID中文UNICODE编码	UNICODE1	554E49434F444531
HID中文GBK编码	UNICODE0	554E49434F444530
alt输出开启	KEYPAD01	4B45595041443031
alt输出关闭	KEYPAD00	4B45595041443030
开启设置码	@STASET1	4.05354E+15
关闭设置码	@ENDSET0	40454E4453455430
恢复默认设置	@FACTDEF	4.04641E+15
查询固件版本号	QUREFIRM	515552454649524D
查询产品SN号	QURERESN	515552455245534E
手动识读模式	DCMOMANU	44434D4F4D414E55
自动识读模式	DCMOAUTO	44434D4F4155544F
单次识读模式	DCMODONE	44434D4F444F4E45
连续识读模式	DCMOCONT	44434D4F434F4E54
批量识读模式	DCMODBAT	44434D4F44424154
瞄准定位模式	DCMODAIM	44434D4F4441494D
图像感应模式	DCMODIMG	44434D4F44494D47
读码超时时间5s	DECODE05	4445434F44453035
读码超时时间10s	DECODE10	4445434F44453130
读码超时时间15s	DECODE15	4445434F44453135
读码超时时间20s	DECODE20	4445434F44453230
读码超时时间25s	DECODE25	4445434F44453235
自动识读间隔0ms	TIMEOUT0	54494D454F555430
自动识读间隔100ms	TIMEOUT1	54494D454F555431
自动识读间隔300ms	TIMEOUT2	54494D454F555432
自动识读间隔500ms	TIMEOUT3	54494D454F555433
自动识读间隔1s	TIMEOUT4	54494D454F555434
自动识读间隔2s	TIMEOUT5	54494D454F555435

自动识读间隔3s	TIMEOUT6	54494D454F555436
自动识读间隔5s	TIMEOUT7	54494D454F555437
自动识读间隔10s	TIMEOUT8	54494D454F555438
自动识读间隔15s	TIMEOUT9	54494D454F555439
自动识读间隔20s	TIMEOUTA	54494D454F555441
自动识读间隔30s	TIMEOUTB	54494D454F555442
自动识读间隔50s	TIMEOUTC	54494D454F555443
图像识读超时时间1s	IMAGOUT1	494D41474F555431
图像识读超时时间2s	IMAGOUT2	494D41474F555432
图像识读超时时间3s	IMAGOUT3	494D41474F555433
图像识读超时时间5s	IMAGOUT4	494D41474F555434
图像识读超时时间10s	IMAGOUT5	494D41474F555435
图像稳定时间20ms	STABTIM0	5354414254494D30
图像稳定时间50ms	STABTIM1	5354414254494D31
图像稳定时间100ms	STABTIM2	5354414254494D32
图像稳定时间300ms	STABTIM3	5354414254494D33
图像稳定时间500ms	STABTIM4	5354414254494D34
图像稳定时间1s	STABTIM5	5354414254494D35
图像稳定时间2s	STABTIM6	5354414254494D36
图像稳定时间3s	STABTIM7	5354414254494D37
图像感应灵敏度-高	SENSITI0	53454E5349544930
图像感应灵敏度-中	SENSITI1	53454E5349544931
图像感应灵敏度-低	SENSITI2	53454E5349544932
重读延迟开启	REPREAD1	5245505245414431
重读延迟关闭	REPREAD0	5245505245414430
重读延迟时间200ms	REPTOUTA	524550544F555441
重读延迟时间500ms	REPTOUT0	524550544F555430
重读延迟时间1s	REPTOUT1	524550544F555431
重读延迟时间2s	REPTOUT2	524550544F555432
重读延迟时间3s	REPTOUT3	524550544F555433
重读延迟时间5s	REPTOUT4	524550544F555434
重读延迟时间10s	REPTOUT5	524550544F555435
重读延迟时间15s	REPTOUT6	524550544F555436
重读延迟时间20s	REPTOUT7	524550544F555437
重读延迟时间30s	REPTOUT8	524550544F555438
重读延迟时间50s	REPTOUT9	524550544F555439
补光与瞄准同时亮	ALLIOPEN	414C4C494F50454E
只有瞄准灯亮	LASERON1	4C415345524F4E31
只有补光灯亮	LIGHTON1	4C494748544F4E31
补光与瞄准都不亮	ALLCLOSE	414C4C434C4F5345
安全级别关	SETLEVE0	5345544C45564530
安全级别开	SETLEVE1	5345544C45564531
CodeID+自定义+AIMID	USERSET0	5553455253455430
自定义+CodeID+AIMID	USERSET1	5553455253455431
允许添加AIMID前缀	AMIDEAN1	414D4944445414E31
禁止添加AIMID前缀	AMIDEAN0	414D4944445414E30
允许添加CODEID前缀	COIDEAN1	434F4944445414E31
禁止添加CODEID前缀	COIDEAN0	434F4944445414E30
禁止添加自定义前缀	PREFIX00	5052454649583030
允许添加自定义前缀	PREFIX01	5052454649583031
禁止添加结束符后缀	SUFFIXN0	5355464649584E4F
添加结束符后缀CR	SUFFIXCR	5355464649584352
添加结束符后缀CRLF	SUFFIXLF	5355464649584C46
添加结束符后缀TAB	SUFFIXTB	5355464649585442
禁止添加自定义后缀	SUFFIXS0	5355464649585330
允许添加自定义后缀	SUFFIXS1	5355464649585331
禁止DPM模式	DPMCEAN0	44504D4345414E30

允许DPM模式1	DPMCEAN1	44504D4345414E31
允许DPM模式2	DPMCEAN2	44504D4345414E32
允许DPM模式3	DPMCEAN3	44504D4345414E33
允许DPM模式4	DPMCEAN4	44504D4345414E34
开启EAN13安全模式	EAN13SE1	45414E3133534531
关闭EAN13安全模式	EAN13SE0	45414E3133534530
开启CODE128安全模式	CO128SE1	434F313238534531
关闭CODE128安全模式	CO128SE0	434F313238534530
图像感应模式灯关	IMAGLED0	494D41474C454430
图像感应模式灯开	IMAGLED1	494D41474C454431
设置自定义前缀	ECPREFIX	4543505245464958
设置自定义后缀	ECSUFFIX	4543535546464958
数据码0	DADIGIT0	4441444947495430
数据码1	DADIGIT1	4441444947495431
数据码2	DADIGIT2	4441444947495432
数据码3	DADIGIT3	4441444947495433
数据码4	DADIGIT4	4441444947495434
数据码5	DADIGIT5	4441444947495435
数据码6	DADIGIT6	4441444947495436
数据码7	DADIGIT7	4441444947495437
数据码8	DADIGIT8	4441444947495438
数据码9	DADIGIT9	4441444947495439
数据码A	DADIGITA	4441444947495441
数据码B	DADIGITB	4441444947495442
数据码C	DADIGITC	4441444947495443
数据码D	DADIGITD	4441444947495444
数据码E	DADIGITE	4441444947495445
数据码F	DADIGITF	4441444947495446
保存数据参数	SAVEDATA	5341564544415441
取消当前设置的一个数据参数	CELCURRO	43454C435552524F
取消当前设置的全部数据参数	CELCURRA	43454C4355525241
取消当前设置指令	CANCURRS	43414E4355525253
区域解码	DCENTER0	4443454E54455230
中心解码	DCENTER1	4443454E54455231
经典模式	SCANMOD0	5343414E4D4F4430
低对比度模式	SCANMOD1	5343414E4D4F4431
高运动容差模式	SCANMOD2	5343414E4D4F4432
自定义模式	SCANMOD3	5343414E4D4F4433
多光谱-红灯	MLEDSET0	4D4C454453455430
多光谱-白灯	MLEDSET2	4D4C454453455432
多光谱-智能学习	MLEDSET3	4D4C454453455433
多光谱-循环	MLEDSET4	4D4C454453455434
允许多条码解码	SETMULNM	4445434D554C5431
禁止多条码解码	DECMULT0	4445434D554C5430
准确解码N个条码	MDECEXC1	4D44454345584331
解码N个条码	MDECEXC0	4D44454345584330
设置多条码最大解码个数	SETMULNM	5345544D554C4E4D
标准模式	DECODER0	4445434F44455230
扩展模式	DECODER1	4445434F44455231
增强模式	DECODER2	4445434F44455232
允许解析GS1AI识别符	GSAIEAN1	4753414945414E31
禁止解析GS1AI识别符	GSAIEAN0	4753414945414E30
允许串口十六进制设置	UHEXEAN1	5548455845414E31
禁止串口十六进制设置	UHEXEAN0	5548455845414E30
设置批量识读最大解码个数	SETMANUM	5345544D414E554D
设置截取左边字符个数	SETLCNUM	5345544C434E554D
设置截取右边字符个数	SETRCNUM	53455452434E554D

多条码分隔符设置	SETMULCH	5345544D554C4348
多条码随机输出	ORDEROT0	4F524445524F5430
多条码垂直方向优先输出	ORDEROT1	4F524445524F5431
多条码水平方向优先输出	ORDEROT2	4F524445524F5432
多条码过滤相同条码	FILTSBA1	46494C5453424131
多条码不过滤相同条码	FILTSBA0	46494C5453424130
设置截取字符起始位	SETSCNUM	53455453434E554D
设置截取字符个数	SETCTNUM	53455443544E554D
设置读码超时时间	SETDECTI	534554445435449
设置自动识读间隔时间	SETATIME	5345544154494D45
设置图像识读超时时间	SETIMGTI	534554494D475449
设置图像稳定时间	SETSENTT	53455453454E5454
设置重读延时时间	SETREPTI	5345545245505449
扫码枪加载用户配置	USERCFG0	5553455243464730
扫码枪加载出厂配置	USERCFG1	5553455243464731
保存用户配置	USERCFG2	5553455243464732
清空用户设置表	CLERUSER	434C455255534552
清除所有配置	CLEARXML	434C454152584D4C
打开串口指令设置响应	UCOMEAN1	55434F4D45414E31
关闭串口指令设置响应	UCOMEAN0	55434F4D45414E30
禁止解码失败输出NG	OUTPUNG0	4F555450554E4730
允许解码失败输出NG	OUTPUNG1	4F555450554E4731
图像解码成功后侦测	IMGCODT1	494D47434F445431
图像解码成功后解码	IMGCODT0	494D47434F445430
允许所有一维码	AL1DEAN1	414C314445414E31
禁止所有一维码	AL1DEAN0	414C314445414E30
允许所有二维码	AL2DEAN1	414C324445414E31
禁止所有二维码	AL2DEAN0	414C324445414E30
Code39-允许识读	C39EANB1	43333945414E4231
Code39-禁止识读	C39EANB0	43333945414E4230
Code39-输出起始符和终止符	C39TRSE1	4333395452534531
Code39-不输出起始符和终止符	C39TRSE0	4333395452534530
Code39-不校验	C39NCHK0	4333394E43484B30
Code39-校验但输出校验位	C39TCHK1	4333395443484B31
Code39-校验且不输出校验位	C39TCHK0	4333395443484B30
Code39-允许FullASCII	C39FUAS1	4333394655415331
Code39-关闭FullASCII	C39FUAS0	4333394655415330
CodaBar-允许识读	CBAREAN1	4342415245414E31
CodaBar-禁止识读	CBAREAN0	4342415245414E30
CodaBar-输出起始符和终止符	CBARTSE1	4342415254534531
CodaBar-不输出起始符和终止符	CBARTSE0	4342415254534530
CodaBar-不校验	CBANCHK0	4342414E43484B30
CodaBar-校验但输出校验位	CBATCHK1	4342415443484B31
CodaBar-校验但不输出校验位	CBATCHK0	4342415443484B30
INT25-允许识读	IN25EAN1	494E323545414E31
INT25-禁止识读	IN25EAN0	494E323545414E30
INT25-不校验	IN25CHK0	494E323543484B30
INT25-校验但输出校验位	IN25CHK1	494E323543484B31
INT25-校验但不输出校验位	IN25CHK2	494E323543484B32
Code93-允许识读	C93EANB1	43393345414E4231
Code93-禁止识读	C93EANB0	43393345414E4230
Code11-允许识读	C11EANB1	43313145414E4231
Code11-禁止识读	C11EANB0	43313145414E4230
Code11-不校验	C11ECHK0	4331314543484B30
Code11-一位校验	C11ECHK1	4331314543484B31
Code11-两位校验	C11ECHK2	4331314543484B32
Code11输出校验位	C11TCHK1	4331315443484B31

Code11-不输出校验位	C11TCHK0	4331315443484B30
EAN8-允许识读	EAN8EAN1	45414E3845414E31
EAN8-禁止识读	EAN8EAN0	45414E3845414E30
EAN8-输出校验位	EAN8CHK1	45414E3843484B31
EAN8-不输出校验位	EAN8CHK0	45414E3843484B30
EAN8-识读2位扩展码	EAN8AD21	45414E3841443231
EAN8-不识读2位扩展码	EAN8AD20	45414E3841443230
EAN8-识读5位扩展码	EAN8AD51	45414E3841443531
EAN8-不识读5位扩展码	EAN8AD50	45414E3841443530
EAN8-强制识读扩展码	EAN8REQ1	45414E3852455131
EAN8-不强制识读扩展码	EAN8REQ0	45414E3852455130
EAN8-转换为EAN-13	EAN8T131	45414E3854313331
EAN8-不转换为EAN-13	EAN8T130	45414E3854313330
EAN13-允许识读	EN13EAN1	454E313345414E31
EAN13-禁止识读	EN13EAN0	454E313345414E30
EAN13-输出校验位	EN13CHK1	454E313343484B31
EAN13-不输出校验位	EN13CHK0	454E313343484B30
EAN13-识读2位扩展码	EN13AD21	454E313341443231
EAN13-不识读2位扩展码	EN13AD20	454E313341443230
EAN13-识读5位扩展码	EN13AD51	454E313341443531
EAN13-不识读5位扩展码	EN13AD50	454E313341443530
EAN13-强制识读扩展码	EN13REQ1	454E313352455131
EAN13-不强制识读扩展码	EN13REQ0	454E313352455130
UPCA-允许识读	UPCAEAN1	5550434145414E31
UPCA-禁止识读	UPCAEAN0	5550434145414E30
UPCA-输出校验位	UPCACHK1	5550434143484B31
UPCA-不输出校验位	UPCACHK0	5550434143484B30
UPCA-识读2位扩展码	UPCAAD21	5550434141443231
UPCA-不识读2位扩展码	UPCAAD20	5550434141443230
UPCA-识读5位扩展码	UPCAAD51	5550434141443531
UPCA-不识读5位扩展码	UPCAAD50	5550434141443530
UPCA-强制识读扩展码	UPCAREQ1	5550434152455131
UPCA-不强制识读扩展码	UPCAREQ0	5550434152455130
UPCA-传送前导字符>	UPCATLC1	55504341544C4331
UPCA-不传送前导字符	UPCATLC0	55504341544C4330
UPCA-不转换为EAN13	UPCAT130	5550434154313330
UPCA-转换为EAN13	UPCAT131	5550434154313331
UPCE-允许识读	UPCEEAN1	5550434545414E31
UPCE-禁止识读	UPCEEAN0	5550434545414E30
UPCE-输出校验位	UPCECHK1	5550434543484B31
UPCE-不输出校验位	UPCECHK0	5550434543484B30
UPCE-识读2位扩展码	UPCEAD21	5550434541443231
UPCE-不识读2位扩展码	UPCEAD20	5550434541443230
UPCE-识读5位扩展码	UPCEAD51	5550434541443531
UPCE-不识读5位扩展码	UPCEAD50	5550434541443530
UPCE-强制识读扩展码	UPCEREQ1	5550434552455131
UPCE-不强制识读扩展码	UPCEREQ0	5550434552455130
UPCE-传送前导字符	UPCETLC1	55504345544C4331
UPCE-不传送前导字符	UPCETLC0	55504345544C4330
UPCE-扩展为UPCA	UPCETUA1	5550434554554131
UPCE-不扩展为UPCA	UPCETUA0	5550434554554130
Matrix25-允许识读	M25EANB1	4D323545414E4231
Matrix25-禁止识读	M25EANB0	4D323545414E4230
Matrix25-不校验	M25NCHK0	4D32354E43484B30
Matrix25-校验但输出校验位	M25TCHK1	4D32355443484B31
Matrix25-校验但不输出校验位	M25TCHK0	4D32355443484B30
Straight25-允许识读	S25EANB1	53323545414E4231

Straight25-禁止识读	S25EANB0	53323545414E4230
Straight25-不校验	S25NCHK0	5332354E43484B30
Straight25-校验但输出校验位	S25TCHK1	5332355443484B31
Straight25-校验但不输出校验位	S25TCHK0	5332355443484B30
IATA25-允许识读	IA25EAN1	4941323545414E31
IATA25-禁止识读	IA25EAN0	4941323545414E30
IATA25-不校验	IA25CHK0	4941323543484B30
IATA25-校验但输出校验位	IA25CHK1	4941323543484B31
IATA25-校验但不输出校验位	IA25CHK2	4941323543484B32
MsiPlessey-允许识读	MSIPEAN1	4D53495045414E31
MsiPlessey-禁止识读	MSIPEAN0	4D53495045414E30
MsiPlessey-不校验	MSIPCHK0	4D53495043484B30
MsiPlessey-一位校验	MSIPCHK1	4D53495043484B31
MsiPlessey-两位校验	MSIPCHK2	4D53495043484B32
MsiPlessey-输出校验位	MSITCHK1	4D53495443484B31
MsiPlessey-不输出校验位	MSITCHK0	4D53495443484B30
Plessey-允许识读	PLESEAN1	504C455345414E31
Plessey-禁止识读	PLESEAN0	504C455345414E30
Pdf417-允许识读	PDF4EAN1	5044463445414E31
Pdf417-禁止识读	PDF4EAN0	5044463445414E30
MicroPdf-允许识读	MPDFEAN1	4D50444645414E31
MicroPdf-禁止识读	MPDFEAN0	4D50444645414E30
Aztec-允许识读	AZTEEAN1	415A544545414E31
Aztec-禁止识读	AZTEEAN0	415A544545414E30
Qr-允许识读	QRCOEAN1	5152434F45414E31
Qr-禁止识读	QRCOEAN0	5152434F45414E30
MicroQr-允许识读	MCQREAN1	4D43515245414E31
MicroQr-禁止识读	MCQREAN0	4D43515245414E30
Datamatrix-允许识读	DMCOEAN1	444D434F45414E31
Datamatrix-禁止识读	DMCOEAN0	444D434F45414E30
Hanxin-允许识读	HANXEAN1	48414E5845414E31
Hanxin-禁止识读	HANXEAN0	48414E5845414E30
Code32-允许识读	C32EANB1	43333245414E4231
Code32-禁止识读	C32EANB0	43333245414E4230
GridMatrix-允许识读	GMCOEAN1	474D434F45414E31
GridMatrix-禁止识读	GMCOEAN0	474D434F45414E30
Gs1databar-允许识读	GS1DEAN1	4753314445414E31
Gs1databar-禁止识读	GS1DEAN0	4753314445414E30
Gs1databar-限定式允许识读	GS1LEAN1	4753314C45414E31
Gs1databar-限定式禁止识读	GS1LEAN0	4753314C45414E30
Gs1databar-扩展式允许识读	GS1XEAN1	4753315845414E31
Gs1databar-扩展式禁止识读	GS1XEAN0	4753315845414E30
Code128-允许识读	C128EAN1	4331323845414E31
Code128-禁止识读	C128EAN0	4331323845414E30
限制识读条码内容长度	CODELEN1	434F44454C454E31
关闭限制条码内容长度	CODELEN0	434F44454C454E30
Pharmacode-允许识读	PHAREAN1	5048415245414E31
Pharmacode-禁止识读	PHAREAN0	5048415245414E30
dotcode-允许识读	DOTOEAN1	444F544F45414E31
dotcode-禁止识读	DOTOEAN0	444F544F45414E30
maxicode-允许识读	MAXIEAN1	4D41584945414E31
maxicode-禁止识读	MAXIEAN0	4D41584945414E30
Composite-允许识读	COMPEAN1	434F4D5045414E31
Composite-禁止识读	COMPEAN0	434F4D5045414E30
CodablockF-允许识读	CODFEAN1	434F444645414E31
CodablockF-禁止识读	CODFEAN0	434F444645414E30
Code49-允许识读	CO49EAN1	434F343945414E31

Code49-禁止识读	CO49EAN0	434F343945414E30
HK25-允许识读	HK25EAN1	484B323545414E31
HK25-禁止识读	HK25EAN0	484B323545414E30
HK25-不校验	HK25CHK0	484B323543484B30
HK25-校验但输出校验位	HK25CHK1	484B323543484B31
HK25-校验但不输出校验位	HK25CHK2	484B323543484B32
Code39-设置最小识读长度	C39MILEN	4333394D494C454E
Code39-设置最大识读长度	C39MALEN	4333394D414C454E
Code11-设置最小识读长度	C11MILEN	4331314D494C454E
Code11-设置最大识读长度	C11MALEN	4331314D414C454E
Code128-设置最小识读长度	C128MILN	433132384D494C4E
Code128-设置最大识读长度	C128MALN	433132384D414C4E
Code93-设置最小识读长度	C93MILEN	4339334D494C454E
Code93-设置最大识读长度	C93MALEN	4339334D414C454E
Datamatrix-设置最小识读长度	DMAMILEN	444D414D494C454E
Datamatrix-设置最大识读长度	DMAMALEN	444D414D414C454E
CodaBar-设置最小识读长度	CBAMILEN	4342414D494C454E
CodaBar-设置最大识读长度	CBAMALEN	4342414D414C454E
Int25-设置最小识读长度	I25MILEN	4932354D494C454E
Int25-设置最大识读长度	I25MALEN	4932354D414C454E
Matrix25-设置最小识读长度	M25MILEN	4D32354D494C454E
Matrix25-设置最大识读长度	M25MALEN	4D32354D414C454E
Straight25-设置最小识读长度	S25MILEN	5332354D494C454E
Straight25-设置最大识读长度	S25MALEN	5332354D414C454E
IATA25-设置最小识读长度	IA25MILN	494132354D494C4E
IATA25-设置最大识读长度	IA25MALN	494132354D414C4E
Plessey-设置最小识读长度	PLEMILEN	504C454D494C454E
Plessey-设置最大识读长度	PLEMALEN	504C454D414C454E
Pdf417-设置最小识读长度	PDFMILEN	5044464D494C454E
Pdf417-设置最大识读长度	PDFMALEN	5044464D414C454E
MicroPdf-设置最小识读长度	MIPMILEN	4D49504D494C454E
MicroPdf-设置最大识读长度	MIPMALEN	4D49504D414C454E
Aztec-设置最小识读长度	AZTMILEN	415A544D494C454E
Aztec-设置最大识读长度	AZTMALEN	415A544D414C454E
Qr-设置最小识读长度	QRCMILEN	5152434D494C454E
Qr-设置最大识读长度	QRCMALEN	5152434D414C454E
Hanxin-设置最小识读长度	HAXMILEN	4841584D494C454E
Hanxin-设置最大识读长度	HAXMALEN	4841584D414C454E
Code32-设置最小识读长度	C32MILEN	4333324D494C454E
Code32-设置最大识读长度	C32MALEN	4333324D414C454E
GridMatrix-设置最小识读长度	GMCMILEN	474D434D494C454E
GridMatrix-设置最大识读长度	GMCMALEN	474D434D414C454E